

## Guide de configuration d'un compte SIP OpenIP avec un tiptel Série S

### Pré-requis

- Version firmware du tiptel Série S : 30.7.0.26 et supérieure.

### Commentaires

- Pas de numéro masqué pour un utilisateur défini avec cette configuration.

### Paramétrage de l'autocom

Dans l'onglet PBX → Général → SIP → Avancés.

Remplissez les champs comme ci-dessous :

The screenshot shows the 'Paramètres' (Parameters) window for a SIP account. The left sidebar is expanded to 'PBX' > 'Général'. The main area is divided into tabs: 'Préférences', 'Code de fonction', 'Message vocal', 'SIP', and 'IAX'. Under the 'SIP' tab, the 'Avancé' (Advanced) sub-tab is selected. The configuration fields are as follows:

- Autoriser RTP Re-invite:** No
- Agent utilisateur:** (empty text field)
- Envoyer identification appelant à distance:**
- Envoyer identification P confirmé:**
- Envoyer identification diversion:**
- Support Early Media:**
- All Busy Mode for SIP Forking:**
- Obtenir identification depuis:** From
- Obtenir DID depuis:** Invite
- 100rel:**
- Autoriser invité:**
- Support Message Request:**
- Maxptime:** Défait

Buttons at the bottom: 'Sauvegarder' (Save) and 'Annuler' (Cancel).

## Paramétrage des comptes SIP

---

Dans l'onglet PBX → Lignes téléphoniques → Ajouter.

Remplissez les champs comme ci-dessous :

The screenshot shows the 'Modifier enregistrement ligne VoIP (voip)' configuration window. The 'Basique' tab is selected. The configuration fields are as follows:

Field	Value
Nom de ligne	voip
Statut de ligne	Activé
Protocole	SIP
Type de ligne	Ligne enregistrée
Template	Général
Transport	UDP
Nom d'hôte/IP	voip.myopenip.fr
Port	5060
Domaine	voip.myopenip.fr
Nom d'utilisateur	Fournis par OpenIP
Mot de passe	Fournis par OpenIP
Nom d'authentification	idem que Nom d'utilisateur
De l'utilisateur	
Caller ID Number	
Caller ID Name	

**NB** : Le nom d'utilisateur est le même que le nom d'authentification.

## Introduction des numéros d'appels

Dans l'onglet PBX → contrôle d'appel → route entrante → Ajouter.

Il faut faire une route pour chaque numéro SDA comme ci-dessous :

**Modifier route d'entrée ( 1004 )**

Nom ⓘ: **donnez un nom**

Modèle DID ⓘ: **Numéro fournis par OpenIP**

Modèle identification de l'appelant ⓘ:

Lignes membres ⓘ:

Disponibles

Sélectionné

voip (SIP-Register)

Trunk SIP pour l'appel

**Modifier route d'entrée ( nom )**

Disponibles

Sélectionné

voip (SIP-Register)

Activer les conditions de temps ⓘ

Destination ⓘ: Extension

1004 - 1004

Sonnerie distinctive ⓘ:

Activer détection de fax ⓘ

Extension à faire sonner sur ce numéro

Note : \* Vous devez renseigner le numéro de SDA à 9 chiffres ( sans le 0 )

\* Vous pouvez assigner une extension / un groupe / un SVI ...

## Attribution des numéros pour les appels sortants

Dans l'onglet PBX → contrôle d'appel → Route de sortie → Ajouter Remplissez les champs  
comme ci-dessous :

### Modifier les routes de sortie ( sortie )

Nom ⓘ:

Modèles de composition ⓘ

Modèles	Retirer	Préfixe	Modifier	Effacer
X				

Lignes membres ⓘ:

**Disponible**

**Sélectionné**

voip (SIP-Register)

### Modifier les routes de sortie ( sortie )

Extensions membres ⓘ:

**Disponible**

**Sélectionné**

- 1002 - 1002
- 1000 - 1000
- 1001 - 1001
- 1003 - 1003
- 1004 - 1004
- 1005 - 1005
- 1006 - 1006
- 1007 - 1007

Mot de passe ⓘ:

Chasse mémoireRr ⓘ

Conditions de temps ⓘ:  Workday

## Présentation des numéros pour les appels sortants

Dans l'onglet PBX → Ligne téléphonique → Cliquez sur votre Trunk SIP → Cliquez sur DOD → Ajouter.

### Modifier enregistrement ligne VoIP ( voip )

Basique    Codec    Avancé    **DOD**    Adapter l'identifiant d'appel

DOD Number ⓘ

DOD Name ⓘ

Disponibles

- 1000 - 1000
- 1001 - 1001
- 1002 - 1002
- 1003 - 1003
- 1005 - 1005
- 1006 - 1006
- 1007 - 1007
- 1008 - 1008

Sélectionné

1004 - 1004

↑

Extension associée

Assurer    Annuler

Note : Vous devez renseigner le numéro de DOD à 10 chiffres (avec le 0 ).

## Modification du numéro appelant

Dans l'onglet PBX → Ligne téléphonique → Cliquez sur votre Trunk SIP → Cliquez sur adapter l'identifiant d'appel → cliquez sur le signe +.

Remplissez les champs comme ci-dessous :

### Modifier enregistrement ligne VoIP ( voip )

Basique   Codec   Avancé   DOD   Adapter l'identifiant d'appel

Lorsque l'identification de l'appelant a été adaptée, vous pouvez appuyer directement sur la touche d'enregistrement d'appel de votre téléphone pour rappeler un numéro.

Adaptation Patterns ⓘ +

Modèles	Retirer	Préfixe	Modifier	Effacer
X.		0		

Sauvegarder Annuler

### Note :

A chaque fois que vous modifiez, cliquez sur sauvegarder puis sur appliquer en haut à gauche.

Note : Cette règle ajoute un « o » aux numéros entrants.